



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

FP 604
EP600

Conventionele brandmeldcentrale
Conventionele ontruimingscentrale



- Onderhoud door 1 persoon mogelijk
- Alarmverificatie
- Individuele alarmuitgang per zone
- Slechts één 12 V back-up accu
- 12 V dc hulpuitgang
- Standaard 4 zones, uitbreidbaar tot 6 zones
- Mogelijkheid voor "gemengde zones"
- Detector verwijder optie
- Detector "fout" signalering
- Detector "onderhoud" signalering
- Beluitgang 12 of 24 V dc
- Microprocessor gestuurd
- FP604 voldoet aan EN 54 p2/4 en NEN 2535
- EP600 voldoet aan EN 54 p2/4 en NEN 2535/NEN2575
- LPCB gecertificeerd onder nummer 052b
- Optie derde bron
- Optie digitale telefoonkiezer

Gebbruikersvriendelijk

De FP 600 centrale heeft een aantrekkelijke vormgeving en een uitgebreide reeks van visuele/akoestische signalen die duidelijk verklaard worden door LED's en Nederlandstalige teksten.

Onderhoudsvriendelijk

Het periodieke onderhoud kan uitgevoerd worden door één technicus, aangezien de centrale automatisch alle uitgangen kan schakelen en resetten.

Voorkomen van ongewenste alarmen

Wanneer de centrale onder "extreme" omstandigheden moet werken, kunnen de zones in de "alarmverificatie" mode gezet worden. Hierdoor moet elk alarm binnen de betrokken zone bevestigd worden door een tweede alarm. Dit om ongewenst alarm te voorkomen. Een optionele derde bron (9 V batterij) kan de totale afwezigheid van netspanning en accu melden.

Flexibele installatie

De FP 604 beantwoordt volledig aan de EN 54 en NEN 2535 norm. De centrale heeft de mogelijkheid om in dezelfde zone zowel handbrandmelders als automatische detectors toe te passen. Het eerst gedetecteerde type bepaalt de verdere alarm afhandeling.

Door de toepassing van actieve eindlijnsmodules en diodes in de sokkel is het mogelijk om de detector van de montagevoet te verwijderen zonder dat de werking van de resterende detectors in deze zone wordt aangetast.

De FP 604 is uitbreidbaar tot 6 zones door gebruik te maken van de 2-zone uitbreidingskaart. Deze 2-zone uitbreidingskaart is tevens voorzien van een open collector uitgang per zone voor bv. het sturen van een digitale telefoonkiezer of neventableau.

Elk van de 6 zone uitgangen kunnen uitgerust worden met een plug-in magnetic latch relais. Deze relais kunnen als volgt geprogrammeerd worden : NO of NC, Brandbel of Brandweer, Brandbel/Brandweer of Herstel.

EP60001 conventionele ontruimingscentrale

De EP60001 is een ontruimingscentrale die voldoet aan de ontruimingsnorm NEN2575 en is specifiek geschikt voor klasse "C" ontruimingssystemen. De standaard aanwezige 4 melderzones, die uitbreidbaar zijn tot 6, zijn geschikt voor handbrandmelders en/of automatische melders. Daarnaast biedt de EP60001 standaard totaal ontruiming, een individuele uitgang per zone (optie ZI602/RC606), en is middels bediening op de centrale een algemene ontruimingsmelding te activeren. De optie derde bron is in deze centrale niet beschikbaar. De overige specificaties zijn identiek aan de FP604.

*De **FP 600** conventionele brandmeldcentrale maakt gebruik van de nieuwste technologieën en is volledig toepasbaar in combinatie met de meeste conventionele detectors. De FP 604 is een 4 zone centrale die uitbreidbaar is tot 6 zones.*



FP600/EP600



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

FP 604
EP600

Conventionele brandmeldcentrale
Conventionele ontruimingscentrale

→ **Technische gegevens**

Aansluitspanning	230 V ($\pm 10\%$ - 50 Hz $\pm 5\%$)
Totaal stroomverbruik 12 V dc (in rust)	80 mA
Totaal stroomverbruik 24 V dc (in rust)	90 mA
Hulpuitgangen	100 mA - 12 V dc
Noodstroomvoorziening voor 72 uur	1 x 12 V - 7,2 Ah accu
Laadstroom zekering	2 A
Laadspanning	13,8 V
Bel - Brandweer zekering	315 mA
Afmetingen	390 x 315 x 85 mm

→ **Bestelnummers**

FP 604	Brandmeldcentrale 4-zones (uitbreidbaar tot 6)
EP 600	Ontruimingscentrale 4-zones (uitbreidbaar tot 6)
ZI 602	2-zone uitbreidingskaart, incl. uitgangen
BS 127	Accu - 7,2 Ah
RC 606	Magnetic latch relais (6-pack)
TD 8401*	8-kanaals digitale telefoonkiezer
TD 8801*	8-kanaals digitale telefoonkiezer met lijnbewaking
RD 5045	Spraakmodule voor TD 8401/8801
RC 815	Relaiskaart voor TD 880

* Voor België, gelieve "S1" aan code toe te voegen

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFFP604/EP600 01 Rev.1 0703/NL



Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van GE Interlogix BV.