



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

RF868 Quik Bridge® Uitgangsmodule



Draadloos uitbreiden
in een bestaande bedrade beveiligingsinstallatie met :

- Gegarandeerde verbinding d.m.v. dubbelantenne technologie
- 8 programmeerbare zone-uitgangen
- Eenvoudig en snel te installeren
- Zelf learn-mode technologie
- Bewaakte transmissie
- Detectie transmissiestoring
- Afstandsbediening op 868Mhz
- Zeer lange batterij levensduur
- Waarschuwingsignaal voor batterijconditie

Draadloos uitbreiden

Met de RF868 Quik Bridge® kunt u eenvoudig en snel delen van een gebouw met draadloze componenten beveiligen of bestaande bedrade beveiligingsystemen uitbreiden om bijv. de garage of andere gebouwen te beveiligen die moeilijk bereikbaar zijn met vaste bedrading. Maakt de bediening van het systeem eenvoudig met behulp van de afstandsbediening. Met de afstandsbedieningen kunt u in en uitschakelen en eventueel 2 vrije keuzes programmeren, gedeeltelijk inschakelen of de verlichting bedienen. Men hoeft geen toegangscode meer te onthouden; het comfort van een veilig gevoel.

Draadloze zones

In combinatie met de RF868 draadloze ontvanger kan de RF868 Quik Bridge® 8 draadloze zenders koppelen aan de bedrade ingangen van elk standaard controlepaneel. Het programmeren van de RF868 Quik Bridge wordt uitgevoerd in combinatie met het code bediendeel CS5018. Na programmering wordt deze los gekoppeld van het systeem en werkt het geheel via het bestaande controlepaneel.

Learn-Mode™ technologie

De gepatenteerde Learn-Mode™ technologie maakt de installatie eenvoudig, snel en betrouwbaar. Elk component van het systeem wordt in de fabriek geprogrammeerd met een unieke identiteit. De ontvanger "leert" de identiteit van elk component. Dit reduceert de installatietijd aanzienlijk en voorkomt programmeringsfouten.

Storingindicatie

De RF868 Quik Bridge® bewaakt de alarm-, batterij-, sabotage- en de bedrijfsstatus van de voor het systeem bekende zenders in de acht zones. De LED-indicators geven aan welke zones geopend en gesloten worden en waar storingen zijn zoals een bijna lege batterij of het niet functioneren van de zender.

Installatie voordelen

Vanaf nu kan elk beveiligingssysteem draadloos worden uitgevoerd en/of uitgebreid. De RF 868 Quik Bridge® kan worden aangesloten op standaard bedrade controlepanelen zodat uw systeem makkelijk draadloos kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een PIR, rookmelder, magneetcontact/ interface of een glasbreukmelder. Het systeem werkt op de 868Mhz frequentie en maakt gebruik van dezelfde zenders en ontvangers als de CS175/275/575 controle panelen (zie productdatasheet Draadloze 868Mhz componenten). Dit geeft verschillende grote logistieke en commerciële voordelen.



RF868 Quik Bridge®



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

**RF868 Quik Bridge®
Uitgangsmodule**

→ **Technische gegevens**

Stroomverbruik	Uitgangsmodule - 60 mA
	Ontvanger - 30 mA
Omgevingstemperatuur	-10° C tot + 40° C
Afmetingen (LxBxH)	10,31 x 13,13 x 2,4 cm
Draag golf frequentie	868 MHz
Montage	Wandmontage
Voedingsspanning	12 VDC (geleverd door het paneel)
Kleur	Wit

→ **Bestelnummers**

RXW80M	Quik Bridge® 868 MHz Uitgangsmodule
RX8W8CA-PCB	RF Ontvanger 8 zones t.b.v. draadloze detectors
RXWEH00	ABS behuizing t.b.v 8 of 16 zone ontvanger
CS5018	LCD Keypad voor programmeren van de RXW80M
RF300W8	Draadloos magneetcontact of universele zender wit
RF300W8B	Draadloos magneetcontact of universele zender bruin
RF425W8	Draadloze PIR spiegeldetector 9 gordijnvelden 16 mtr
RF425W8PI	RF425W8 maar dan immuun voor huisdieren
RF572SW8	Draadloze optische rookmelder met diagnose en verwisselbaar optisch element
RF903W8	Draadloze glasbreukmelder
DL123A	3 V lithium batterij voor de RF componenten.
RF354W8	Afstandsbediening met 4 drukknoppen op 868Mhz

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFRF868QB 01 Rev.1 0503/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van GE Interlogix BV.